

KULLANIM KILAVUZLARI

ANASAYFA > KULLANIM KILAVUZLARI

ÜRÜN SEÇİN

Profilo S900 ECR

[Cihaz Tanıtımı](#)

[Cihazı Açma ve Kapatma](#)

[Şifreler](#)

[Kağıt Rulosu](#)

[Batarya](#)

[Bağlantı Kutusu](#)

[Entegre Barkod Okuyucu
ve GPS Opsiyonu](#)

[Opsiyonel Masaüstü
Kullanım](#)

[Satış Yapma](#)

[Örnek Satış](#)

[Nakit Ödeme Alma](#)

[Kredi Kartı İle Ödeme
Alma](#)

[Z Raporu Alma](#)

[Teknik Özellikler](#)

[Donanım ve Güvenlik](#)

[Bağlantı ve Çevresel
Özellikler](#)

[Cihaz Üzerinden](#)

[Otomatik Z Saati Ayarı](#)

[KDV Kısım Ayarları](#)

Profilo S900 ECR Kullanım Kılavuzu

VIDEO İZLE

PDF İNDİR

KDV Kısım Ayarları

PROFİLO S900 ECR KDV ORANI AYARLAMA ADIMLARI

Cihazlar üzerinde KDV oranları standart olarak sırayla %0, %1, %8, olarak tanımlıdır. Kullanıcılar sadece Kısım ayarlarını değiştirmelidir. Aşağıda Kısım ayarlarının nasıl yapılacağı bilgisi yer alıyor. Bu yönergedeki 3. Adımda KDV oranını değiştirerek gerekli değişikliği yapmış olacaksınız. Kısımları programlamadan önce Z MODU menüsünden Z Raporu ve Z PLU Raporu alınmalıdır.

Kısım programlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- [SET MODU] menüsünde yukarı ve aşağı tuşları ile [KISIM AYARLARI] satırını seçiniz ve giriş tuşuna basınız.
- Karşınıza aşağıdaki gibi bir [KISIM AYARLARI] ekranı çıkacaktır.

KISIM AYARLARI

1. KISIM 1
2. KISIM 2
3. KISIM 3
4. KISIM 4
5. KISIM 5
6. KISIM 6
7. KISIM 7
8. KISIM 8

- Değiştirmek istediğiniz kısım satırının üzerine gelerek [GİRİŞ] tuşuna basınız.

KISIM AYARLARI

1. KDV #1 (%1)
2. KDV #2 (%5)
3. KDV #3 (%8)
4. KDV #4 (%10)
5. KDV #5 (%12)
6. KDV #6 (%15)
7. KDV #7 (%18)
8. KDV #8 (%20)

- Değiştirmek istediğiniz KISIM'ın KDV oranını seçerek [GİRİŞ] tuşuna basınız.

KISIM AYARLARI

FİYAT GİRİNİZ

— / —

KISIM AYARLARI

ÜST FİYAT LİMİTİ

GİRİNİZ

— / —

6. Seçtiğiniz departmanın ÜST FİYAT LİMİTİ'ni yazarak [GİRİŞ] tuşuna basınız.

KISIM AYARLARI

İSİM GİRİNİZ

(N)

7. Değiştirmek istediğiniz departmanın ismini yazarak [GİRİŞ] tuşuna basınız. Departman isimlendirme 16 karakter ile sınırlandırılmıştır. İşlem bittiğinde aşağıdaki benzer bir fiş alınmalıdır.

```

EDATA ELEKTRONİK
TANTAVI MAH.MENTEŞOĞLU
CAD.TERRA PLAZA NO:25
34764 ÜMRANIYE İSTANBUL
TEL:02164613110

# MALİ DEĞERİ YOKTUR #

17/09/2014 FİŞ NO: 0010
SAAT:16:04

Kısım:
No: 1
KDV: (9.08) 2
İsim: GIDA
Fiyat: *1,50
Limit: *0,00

KASİYER: A/KASİYER #1
EKÜ NO:0001 Z NO:0003

# MALİ DEĞERİ YOKTUR #

TEST 00000125

```

İşletmelerin KDV oranları ile ilgili bilgileri mali müşavirlerinden öğrenmelerini, cihazlarında KDV oranı değişikliği gerekmesi durumunda KDV oranlarını güncellemelerini önemle hatırlatırız. KDV ve kısım ayarlarının yapılması mükellefin sorumluluğundadır. Güncelleme esnasında cihaz üzerinde oluşabilecek yanlışlık ve hatalardan firmamız sorumlu değildir. Konuyla ilgili Çağrı Merkezimiz "0850 222 72 72" ile iletişime geçebilir ya da size en yakın [Servis Noktamızdan](#) destek alabilirsiniz.